

HIFIMAN



Руководство пользователя
HIFIMAN EF-5

Благодарим за приобретение лампового гибридного усилителя для наушников HiFiMAN EF-5.

EF-5 сочетает в себе качество звучания лампового усилителя с транзисторной технологией, что позволяет добиться качественного результата воспроизведения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя для комфортного и долгосрочного использования устройства.

В отличие от традиционного лампового усилителя HiFiMAN EF-5 использует технологию полупроводников, что позволяет существенно увеличить выходную мощность и продлить срок службы как всего устройства в целом, так и ламп в отдельности.

Основные характеристики

- Усилитель для наушников ручной сборки
- Отдельный элемент питания DY-1 с тороидальным трансформатором
- Высококачественная лампа: RCA Clear top 12AU7
- Операционный усилитель: JRC5532 OPA275
- Вход: RCA*1
- Выход: 1/4" (6.35мм) вход для наушников
- Съёмный IEC – кабель питания

Спецификация

- Частотный отклик: 20Гц – 30кГц
- Входное максимальное сопротивление: 50кОм
- Выходное максимальное сопротивление: 2 – 2кОм
- Мощность при 32 Ом: 15 В
- Соотношение сигнал/шум: 95дБ
- Искажение: 0.2 %
- Источник питания: 110 В/220 В
- Габариты: 110x270x50
- Вес: 2.3 кг

Схема передней панели

- 1) Вкл./Выкл.: потяните вверх переключатель для включения устройства, для отключения – вниз
- 2) Вход для наушников
- 3) Регулировка громкости: поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения громкости, против часовой стрелки – для уменьшения.



Схема задней панели



- 4) Вход – L: для соединения с левым каналом аудио–кабеля
- 5) Вход – R: для соединения с правым каналом аудио–кабеля
- 6) Вход для зарядки: для соединения с элементом питания DY–1

Схема задней панели источника питания DY–1



- 7) Выход питания: соединяется с выходом 6 на задней панели EF–5
- 8) Гнездо предохранителя: обеспечивает защиту от перегрузки
- 9) Переключатель 110В и 220В~240В: выберите настройку, подходящую для Вашей сети
- 10) Разъем питания: сначала соедините кабель с DY–1, потом вставьте его другую сторону в розетку

! Внимание!

1. Перед началом использования, убедитесь, что ваш местный источник питания соответствует напряжению поставляемого зарядного устройства.
2. Убедитесь, что устройство выключено и рычажок Вкл./Выкл. передвинут в нижнее положение.
3. Соедините кабель зарядного устройства с устройством и включите другую сторону кабеля в розетку.
4. Убедитесь, что лампа установлена правильно.
5. Используйте аудио для соединения усилителя с устройством воспроизведения.
6. Включите усилитель, и когда световой индикатор загорится желтым цветом, это означает что устройство готово к использованию.
7. После выключения усилителя подождите не меньше 5 секунд для его повторного включения.
8. Не разрешайте детям пользоваться усилителем.



www.hifiman.com